IP Control Center

ПО для IP-видеонаблюдения

- **Входит в комплект поставки любого видеосервера/IP-камеры Smartec**
- **Наблюдение/управление до 16 видеоканалами**
- **Поддержка 1-, 4-, 6-, 8-, 9-, 10- или 16-оконного мультиэкрана**
- **Просмотр, запись, воспроизведение видео и синхронного аудио**
- **Настраиваемый пользовательский интерфейс**
- **Режимы записи: постоянная, по расписанию, движению, тревоге, предтревоге**
- **Поиск по дате, времени, событию**
- **Предтревожная запись – до 30 с**
- **Кнопки управления PTZ-функциями**
- **Управление логическими входами/выходами IP-камер и видеосерверов Smartec**

IP Control Center позволяет организовать полнофункциональную систему IP-видеонаблюдения и поддерживает просмотр «живого» видео с 16 IP-камер/видеосерверов Smartec с синхронным аудиосопровождением, запись и воспроизведение видео и аудио в формате MPEG-4. При одновременной записи видео от всех 16 устройств сохраняется стабильная скорость до 25 к/с при разрешении 720x576 пикс. IP Control Center поддерживает различные режимы записи: постоянную, по тревоге, по детектору движения, по расписанию, а также предтревожную запись.

Управление поворотными камерами

IP Control Center позволяет удаленно управлять поворотными камерами различных производителей, подключенными через видеосерверы Smartec. Поддерживается большинство наиболее распространенных протоколов телеметрии: Pelco-D, Pelco-P, Lilin, Dynacolor, TOA, Samsung, Kampro, EyeView, VideoTrec и др. Помимо управления панорамированием, наклоном, увеличением и скоростью, IP Control Center дает оператору возможность запрограммировать предустановки, а также осуществлять автопатрулирование по предустановкам.

Обработка тревожных сигналов

IP Control Center поддерживает реализованный в IP-камерах и видеосерверах Smartec аппаратный детектор движения, который позволяет настроить до трех зон регистрации движения с настраиваемой чувствительностью.

IP Control Center осуществляет регистрацию сообщений о тревоге или движении, поступающих от IP-камер и видеосерверов Smartec. В случае поступления сигнала IP Control Center может инициировать срабатывание внешних устройств, подключенных к тревожным выходам IP-камер и видеосерверов; запустить аудиофайл, включить зуммер, отправить тревожный кадр на указанный адрес электронной почты или FTP-сервер. Возможна предтревожная запись длительностью до 30 с.

Технические характеристики

Системные требования:	
ПК:	ЦП: Pentium 4, 2,8 ГГц Память: 1 Гб HDD: 80 Гб
Операционная система:	Windows 2000, XP, 2003 с Microsoft DirectX v9.0c
Веб-браузер:	Microsoft Internet Explorer v6.0+
Просмотр:	
Максимальное количество видеоканалов:	16 64 – для версии v1.40
Мультиэкран:	1, 4, 6, 8 , 9, 10, 16
Веб-клиент:	Microsoft Internet Explorer v6.0 – удаленный просмотр
Расширенные возможности просмотра:	Одновременный просмотр 16 видеоканалов с разной автоматически настраиваемой скоростью
Запись:	
Формат сжатия:	ISO-14496-2 MPEG-4 (видео+аудио), совместим с FFMPEG, Xvid, Divx
Режимы записи:	Ручная, циклическая, по расписанию, по тревоге, по движению, предтревожная (до 30 с), посттревожная
«Водяные знаки»:	Digital time code
Воспроизведение:	
Режимы просмотра:	Воспроизведение, Пауза, Стоп, Быстрая прокрутка вперед, Быстрая прокрутка назад
Расширенные возможности воспроизведения:	Реверсивное воспроизведение, покадровый просмотр
Экспорт видео:	AVI
Многооконное воспроизведение:	Воспроизведение нескольких каналов одновременно в нескольких окнах
Поиск:	
Режимы поиска:	По времени, по тревоге, по движению, по кадру, по потере видеосигнала
Управление поворотными телекамерами:	
PTZ-команды:	Панорамирование, наклон, увеличение, изменение скорости
Протоколы телеметрии:	Pelco-D, Pelco-P, Lilin, Dynacolor, TOA, Samsung, Kampro, EyeView, VideoTrec и др.
Количество предустановок:	8
Обработка событий:	
Источники событий:	Тревожный вход, детектор движения, потеря видеосигнала
Реакция на событие:	Уведомление, активация тревожного выхода, увеличение экрана просмотра
Уведомление о событии:	Электронная почта, FTP (скриншоты)
Безопасность:	
Уровни доступа:	Администратор, Пользователь, Посетитель

Smartec

Эксклюзивный дистрибьютор в России и странах СНГ компания «АРМО-Системы»
105066 г. Москва, ул. Спартаковская, д.11, под. 2, бизнес-центр «Немецкая слобода»
Телефоны: (495) 787-33-42, 937-90-57
Факс: (495) 937-90-55
armosystems@armo.ru
www.armosystems.ru